

Handsender 4-knaps 2-vejs

Kode: JA-154J MS II

Designet til at fjernstyre centralens til/frakobling, aktivering af overfald, og styre andre funktioner. Brugeren kan kontrollere andre enheder f.eks. åbning af garage, aktivering af lys, deltilkoble område, osv.



Produktbeskrivelse:

Handsenderen fungerer som to kontrolpaneler med LED og akustisk indikering af de styrede funktioner.

Handsenderen kan indstilles til flere JABLOTRON 100+ centraler eller et multifunktionelt rela af AC-16x typen, til at styre relaet alt efter indstilling.

Handsenderen fungerer som to kontrolpaneler med LED og akustisk indikering af de styrede funktioner.

Handsenderen kan indstilles til flere centraler eller multifunktionelle relaer. Batteristatus og advarsel ved lav batteri.

Holdes knap nede sendes aktivering hvert sekund. Denne funktion kan bruges til f.eks. at udvide PG udganges puls

(brugbart ved f.eks. delvis lukning af skodder / gardiner m.m.). Knappernes lyd ved tryk kan slås fra. Lasefunktion:

Handsenderen har en funktion, som gør, at man kan lase den så man ikke ved et uheld får aktiveret en knap.

Udvidede indstillinger ved dobbelttryk. Handsenderen er en enhed i JABLOTRON 100+ systemet, den er adresserbart og optager én plads i centralerne JA-103K og JA-107K, men ingen plads i den nye JA-102K Mercury central.

Teknisk information:

Kompatibel med	FW LJ(MD)60416+ kontrolpanel; F-Link 1.4.0 eller højere
Spanding	Lithium batteri type CR 2032 (3,0 V / 0,2 A)
Stromforsyningsenhed	C type (EN 50131-6)
Typisk levetid på batteriet	ca. 2 år (10 aktiveringer pr. dag)
Kommunikationsfrekvens	868,1 MHz
Kommunikationsområde	omtrent 300 m (i åbent terræn)
Dimensioner	77 × 36 × 15 mm
Klassifikation	Klasse 2
I henhold til	EN 50131-1, EN 50131-3, T031 (ACE type B)
Anvendelsesmiljø i henhold til	EN 50131-1, II. Indendørs generelt
Driftstemperatur	-10 °C til +40 °C
Også i overensstemmelse med	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Driftsforhold	ERC REC 70-03