

Trådløs chiplæser til sektionstyring

Kode: JA-151E

Maksimal brugervenlighed – placer blot chippen og tryk. En omkostningseffektiv løsning, ideel til de mindste systemer eller til sekundær kontrol af en enkelt sektion, f.eks. et specifikt kontor, lager eller garage. Produktet er kun kompatibelt med kontrolpanelerne JA-103K, JA-107K, JA-102K og JA-152KR.



Produktbeskrivelse:

Læseren styrer og indikerer 1 sektion i JABLOTRON 100+ eller Mercury-systemet. Tilkobling kan valgfrit ske uden autorisation, og frakobling under indgangsforsinkelsen foretages nemt ved blot at placere chippen.

Understøtter MIFARE-standardchips (13,56 MHz), såsom JA-193J, JA-196J, JA-197J og JA-198J fra vores sortiment.

Sektionens aktuelle status vises tydeligt med rød, orange eller grøn LED, inklusive akustisk feedback, i henhold til vores tastaturstandard.

Teknisk information:

Strøm	3x alkalisk batteri, type LR03 (AAA) 1,5 V / 1,2 Ah Bemærk: Batterier medfølger ikke.
Typisk batterilevetid	ca. 1 år (1 aktivering pr. dag)
Lav batterispænding	<3,75 V
Strømforbrug i hviletilstand	94 µA
Maksimalt strømforbrug	100 mA
Kommunikationsfrekvens	868,1 MHz, JABLOTRON-protokol
Maksimal radiofrekvent effekt (ERP)	<25 mW
RF-rækkevidde	300 m (åbent område)
NFC-frekvens	13,56 MHz
Maksimal NFC-magnetisk feltstyrke	-10dBµA/m på 10 m
Dimensioner	81 x 81 x 39 mm
Vægt (uden batterier)	64 g
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Gennemsnitlig luftfugtighed under drift	75 % RH, uden kondensering
I overensstemmelse med	EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 62368-1, ETSI EN 300 330, EN 300 220-1,- 2, EN IEC 63000, EN 62311
Driftsbetingelser i henhold til	ERC REC 70-03

Anbefalet skrue**2x ø 3,5 x 40 mm (halvrundt hoved)**
