

# seniore doppio PIR per interni via radio

Codice: JA-186P

Il sensore doppio PIR via radio JA 186P è progettato per rilevare il movimento. Il rilevamento in due zone PIR consente di ottenere una maggiore immunità dai falsi allarmi provocati dai movimenti degli animali domestici.



## Descrizione del prodotto:

La normale altezza di installazione è di 120 cm dal livello del pavimento. Il sensore ha due zone di rilevamento, ognuna delle quali copre un angolo di 120° e una distanza di 12 m. La linea divisoria immaginaria tra entrambe le zone viene determinata dall'altezza di installazione del sensore. Occupa un indirizzo nel sistema di allarme.

## Specificazioni

<b>Alimentazione:</b>	1 batteria al litio AA 3,6 V
<b>Durata tipica:</b>	circa 3 anni
<b>Protocollo di comunicazione:</b>	868 MHz
<b>Copertura radio:</b>	circa 300 m (area aperta)
<b>Distanza di rilevamento:</b>	120°/12 m (lente di base)
<b>Dimensioni:</b>	60 × 180 × 55 mm
<b>Normativa:</b>	EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1