

Draadloze functionele panieknop

Code: JA-156J

De draadloze multifunctionele knop JA-156J is ontworpen om paniekalarmen te activeren.



Productbeschrijving:

De eenheid dient als randapparaat van het JABLOTRON-alarmsysteem. Het heeft vier types van gebruik:

1. Paniek alarm knop geactiveerd met de hand
2. Paniek alarm knop geactiveerd met de voet of knie
3. Detectie van het verwijderen van bankbiljetten of waardevolle documenten
4. Verificatie van de aanwezigheid van een persoon met een variabele timer

Al deze opties kunnen worden gerealiseerd door gebruik te maken van het montagesokkel, dat uitgerust is met een sabotagedetector. Dankzij bidirectionele communicatie geeft het apparaat optisch en akoestisch een bevestiging van een succesvolle actie. Het apparaat wordt gevoed door twee AAA-batterijen. Dit product is alleen compatibel met de centrales JA-103K en JA-107K.

Technische informatie:

Voeding	2 x AA alkaline batterijen type LR03 (AAA) 1,5 / 1,2 Ah
Belangrijk	Batterijen zijn niet inbegrepen in de verpakking Type PS C (volgens EN 50131-6)
De gangbare levensduur van de batterijen	ca. 3 jaar (indien 3x per dag geactiveerd)
Ruststroomverbruik	20 μ A
Maximum stroomverbruik	40 mA
Lage batterijdrempel	<2,3 V
Communicatiefrequentie` 868,1 MHz, Jablotron-protocol	
Maximale MW-radiofrequentieuitgang (ERP)	5 mW
Communicatiebereik	ongeveer 300 m (zichtlijn)

Classificatie	Veiligheidsgraad 2/milieuklasse II (EN 50131-1)
Omgeving	Algemene oplossing voor intern gebruik
Binnendringingsbeschermingscode	IP 22
Operationeel temperatuurbereik.	-10 °C tot +40 °C
Gemiddelde werkende vochtigheid	75 % RH, geen condensatie
Maten (met montageplaat)	66 x 22 x 122 mm
Gewicht (zonder batterijen)	88 g
Bedrijfsomstandigheden volgens	ERC REC 70-03
Certificatie-instantie	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
Bovendien in overeenstemming met	ETSI EN 300 220-1,-2, ETSI EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Aanbevolen schroef	4 x o 3.5 x 40 mm (verzonken kop)