

Czujnik pożarowy BUS

Kod: JA-110ST

JA-110ST jest czujnikiem podłączanym do magistrali cyfrowej BUS. Reaguje on na dym oraz wysoką temperaturę. Służy do wykrywania zjawiska pożaru wewnątrz budynku.



Opis produktu:

Zależnie od potrzeby alarm może być wywołany w momencie: pojawienia się dymu i wysokiej temperatury; pojawienia się dymu lub wysokiej temperatury; pojawienia się tylko dymu; pojawienia się tylko wysokiej temperatury. Czujnik posiada funkcję pamięci alarmu, ułatwiającą określenie już na czujniku strefy, w której nastąpił alarm. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie. Funkcja SMI (SMART MEMORY INDICATING) poprzez diody LED czujnika pokazuje stan pamięci alarmu.

Specyfikacja

Zasilanie:	z magistrali BUS systemu 12 V (9 - 15 V)
Pobór prądu w czuwaniu:	5 mA
Wykrywanie pożaru:	detekcja optyczna oraz temperaturowa
Czułość dla wykrycia pożaru:	$m=0,11 \div 0,13$ dB/m wg EN 54-7
Czułość temperaturowa:	klasa A2 wg EN 54-5
Temperatura dla alarmu:	+60 °C do +70 °C
Wymiary:	średnica 126 mm, wysokość 50 mm
Temperatura pracy:	-10 °C do +70 °C