

Czujnik ruchu PIR z kamerą do wizualnej weryfikacji kradzieży BUS

Kod: JA-120PC

Czujnik przeznaczony jest do wykrywania ruchu wewnątrz budynków i wizualnej weryfikacji - kradzieży włamania. W pierwszym momencie reaguje detektor ruchu, który następnie wyzwala robienie zdjęć.



Opis produktu:

Każde ze zdjęć zapisywane jest w mniejszej (320 × 240 pikseli) i większej (640 × 480 pikseli) rozdzielczości. Dla podświetlenia nocnego czujnik ma wbudowaną lampę błyskową.

W pierwszej kolejności zdjęcia są zapisywane na karcie SD zamontowanej w urządzeniu. Po ich zapisaniu następuje przesłanie obrazów do centrali alarmowej, na telefony, email lub centrum monitoringu.

Zdjęcia mogą być też wywoływane zdalnie na życzenie, np. w celu potwierdzenia alarmu pożarowego. Wykorzystuje się do tego jedno ze sterowanych wyjść programowalnych, które uruchamiane jest z poziomu aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej.

W przypadku ustawienia tego czujnika na wejściu będzie informował o tym, kto rozbroił strefę. Dla przykładu rodzic otrzymuje zdjęcie dziecka po jego powrocie ze szkoły. Do przeglądania zdjęć bezpośrednio w centrali można użyć programu F-link (instalator) lub ja-100-link (użytkownik).

Czujnik posiada dwa tryby pracy umożliwiające dostosowanie jego parametrów do danego środowiska i uniemożliwienie wystąpienia fałszywych alarmów.

Specyfikacja

Zasilanie:	z magistrali BUS systemu 12 V (9 - 15 V)
Chroniony obszar:	50°/12 m z standardową optyką
Karta pamięci:	MicroSD
Pojemność karty:	1 GB do 2 GB
Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1:	II, wewnątrz
Temperatura pracy:	-10 °C do +40 °C
Wymiary:	110 × 60 × 55 mm

Stopień ochrony:

2, zgodnie z EN-50131-1, EN 50131-2-2

Zgodny z standardami:

EN 50130-4, EN 55022