

Czujka ruchu PIR z wbudowanym aparatem cyfrowym, kąt 90°

Kod: JA-120PC (90)

Służy do wykrywania ruchu w budynkach, w tym do potwierdzania. Ruch aktywuje aparat cyfrowy, który wykonuje serię zdjęć, co pozwala zobaczyć przyczynę alarmu na przesłanym obrazie. Gwarantowany obszar detekcji 90°/12 m.



Opis produktu:

- Kąt widzenia kamery: 90°
- Rozdzielczość zdjęć: WJ 320*240; NJ 640*480 pikseli
- Zakres lampy: maks. 3 metry
- Zasilanie za pośrednictwem magistrali centrali alarmowej
- Czujkę można aktywować impulsowo
- Czujka może służyć do sterowania wyjściami programowalnymi PG
- Odporność na fałszywe alarmy można ustawić do dwóch poziomów
- Czujka, będąca elementem systemu JABLOTRON 100+, jest adresowalna i zajmuje jedną pozycję w systemie

Parametry techniczne

Kompatybilny z	F-Link wersja 1.5.1 i wyższa
Zasilanie	za pośrednictwem magistrali centrali alarmowej +12 V (+9 - +15 V)
Zużycie w trybie awaryjnym (jałowym)	5 mA
Zużycie prądu dla wybranych przewodów	250 mA
Zalecana wysokość montażu	2,5 nad poziomem podłogi
Kąt / obszar detekcji	90°/12 m
Kąt widzenia kamery	90°
Zakres lampy	maks. 3 metry
Rozdzielczość zdjęć	WJ 320*240; NJ 640*480 pikseli
Rozmiar zdjęć NJ / WJ	2-20 kB / 2-64 kB (zwykle 6 kB / 35 kB)
Czas transmisji zdjęcia (NJ) do centrali alarmowej	(najlepiej) poniżej 20 sekund (10 s)
Czas transmisji zdjęcia (WJ) do centrali alarmowej	(najlepiej) poniżej 130 sekund (60 s)
Typowy czas transferu zdjęcia do serwera	15 s/GPRS; 2 s/LAN lub 3G
Wymiary	110 x 60 x 55 mm

Klasyfikacja	poziom bezpieczeństwa 2 / klasa środowiskowa II
Według	EN 50131-1, EN 50131-2-2
Zakres temperatur pracy	-10 do +40°C
Środowisko	Wewnętrzne, ogólne
Spełnia także wymogi	EN 50130-4, EN 55022