

Klawiatura do magistrali cyfrowej

Kod: JA-150E

Jest wyposażona w wyświetlacz LCD, klawisze sterowania i czytnik RFID. Dostępna jest w wersji montowanej na magistrali, jak i w wersji bezprzewodowej. Ma 4 klawisze funkcyjne do sterowania strefami, wyjścia PG i inne funkcje. Klawisze funkcyjne pełnią jednocześnie funkcję sygnalizatorów stanu.



Opis produktu:

- komunikuje się przez magistralę i jest z niej zasilana;
- posiada wejście przewodowe do podłączenia czujki magnetycznej;
- klawiatura jest możliwa do zaadresowania i zajmuje jedną pozycję w systemie alarmowym;
- w przyjaznym dla użytkownika menu, umożliwia prowadzenie komfortowego sterowania, zarządzania użytkownikami i czujkami oraz przeszukiwanie historii zdarzeń.

Informacje techniczne:

Zasilanie	9 V – 15 V, za pośrednictwem magistrali centrali alarmowej
	Zużycie w trybie awaryjnym (jałowym): 30 mA
	Zużycie prądu dla wybranych przewodów: 110 mA
Typ wzajemnych połączeń	Magistrala danych – nie jest dzielona
Częstotliwość RFID	125 kHz
Wymiary	120 x 130 x 30 mm
Waga	217 g
Zakres temperatur pracy	-10 °C do +40 °C
Średnia wilgotność robocza	75% wilg. wzgl.
Środowisko	II. wewnętrzne, ogólne wg EN 50131-1
Klasyfikacja	klasa bezpieczeństwa 2 (jeśli skonfigurowano w F-Link) według EN 50131-1, EN 50131-3
Spełnia także wymogi	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 301 489
Warunki robocze	ČTÚ č. VO-R/10 (ERC REC 70-03)