

# Bezdrátový ovladač

Kód: JA-182J

Dálkový ovladač JA-182J je určen k dálkovému zajištění / odjištění systému, aktivaci panik poplachů a ovládání dalších zařízení. Klíčenka má vestavěnou praktickou funkci „dětský zámek“.



## Popis produktu:

Funkce "dětský zámek" zabraňuje nechtěné aktivaci odovysílání povelu. Je-li funkce zapnuta, je pro aktivaci nutné stisknout tlačítko 2x do 1 vteřiny. Dvojstiskem lze aktivovat PANIK poplach.

## Technická specifikace:

|                                       |                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napájení lithiová baterie</b>      | typ CR 2032 (3,0 V)<br>(Zdroj typu C dle ČSN EN 50131-6)<br>Upozornění: Baterie není součástí balení |
| <b>Typická životnost baterie</b>      | cca 4 roky (5 aktivací/den)                                                                          |
| <b>Komunikační pásmo</b>              | 868,1 MHz                                                                                            |
| <b>Komunikační dosah</b>              | cca 30 m (přímá viditelnost)                                                                         |
| <b>Prostředí dle ČSN EN 50131-1</b>   | II. vnitřní všeobecné                                                                                |
| <b>Rozsah pracovních teplot</b>       | -10 °C až +40 °C                                                                                     |
| <b>Klasifikace dle ČSN EN 50131-1</b> | stupeň 2                                                                                             |
| <b>Podmínky provozování</b>           | ČTÚ VO-R/10/09.2010-11                                                                               |
| <b>Splňuje požadavky</b>              | ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1                                     |