

Sběrníková venkovní RFID čtečka

13,56 MHz

Kód: JA-122E-NFC

Čtečku bezdotykových čipů lze použít k aktivaci PG výstupu a tím např. k ovládání přístupu (dveřního zámku). Disponuje pouze čtecí plochou a optickou signalizací stavu. Tento výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-103K a JA-107K.



Technická specifikace:

Napájení	ze sběrnice ústředny, 12 V DC (8-15 V)
Jmenovitý proud	12 mA
Maximální proud	60 mA
Typ ovládacího zařízení	B
Pracovní frekvence RFID	13,56 MHz
Max intenzita mag pole RFID	10,37 dBuA/m (3 m)
Kompatibilní RFID karty	NFC, Mifare® Classic, Mifare® DESFire® 4, 7 Byte UID
Rozměry	46 x 151,5 x 25 mm
Hmotnost	193 g
Délka připojovacího kabelu	3,0 m
Rozsah pracovních teplot	-25 °C až +60 °C
Relativní vlhkost	75% bez kondenzace
Prostředí dle ČSN EN 50131-1	IV. venkovní všeobecné
Klasifikace	stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3
Dále splňuje	ČSN ETSI EN 300 330, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN 62368-1, ČSN EN IEC 63000
Doporučený vrut	3 x  o 3,5 x 40 mm (plochá hlava)

MIFARE® je registrovaná obchodní známka společnosti NXP B.V. Společnosti NXP B.V. a Jablotron Alarms a.s. nejsou nijak přidružené.