

BUS betjeningspanel med LCD, tastatur og PROX laser

Kode: JA-114E

JA-114E er et betjeningspanel med LCD skarm, tastatur og indbygget PROX laser, som benyttes til at styre anlagget. Der følger et kontrol panel med som dog kan udvides med op til 20 JA-192E kontrolpaneler.



Produktbeskrivelse:

Det muliggør styringen af alarmen ved hjælp af disse kontrolpaneler. Den kommunikerer via BUS kablet og bliver også forsynet igennem dette kabel. Den indbyggede dvale-tid gør at den ikke belaster centralen så meget. Det er adresserbart og optager en plads i centralen. Menuen gør det muligt at styre områder, zoner, PG udgange og log handlinger.

Teknisk information:

Spanding	via centralens BUS, 12 V (9 -15 V)
Stromforbrug	mistede AC 15 mA
Standby	max. 50 mA
PROX frekvens	125 kHz
Størrelse	151 × 102 × 33 mm
Miljø i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3	II., indendørs
Drifttemperatur	-10 °C til 40 °C
Sikringsklasse	klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3