Tradlost vag overfaldstryk/2 kanalsender

Kode: JA-158J



Enheden er en periferenhed til JABLOTRON-systemet. Enheden gor det muligt at fjernaktivere en panikalarm og fjernstyre elektrisk udstyr, og den kan ligeledes benyttes som ringeklokke eller til at styre alarmsystemet.

Produktbeskrivelse:

Takket vare tovejskommunikation afsender enheden bade visuelle og akustiske bekraftelsessignaler ved gennemforte handlinger. Enheden stromforsynes via to CR2032 batterier. Dette produkt er kun kompatibelt med centralerne ’JA-103K’ og ’JA-107K’. eller nyere.

Teknisk information:

Strom	2x litiumbatterier, type CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah) (Type C stromforsyning i overensstemmelse med EN 50131-6) Vigtigt: Der medfolger ikke batterier
Typisk batterilevetid	Ca. 2 ar (ved aktivering tre gange om dagen)
Hvilestromforbrug	5 µA
Maks. stromforbrug	40 mA
Lav batteritilstand	<2,4 V
Kommunikationsfrekvens	868,1 MHz, Jablotron-protokol
Maks. radiofrekvens, udgang (ERP)	8 mW
Kommunikationsrakkevidde	Ca. 300 m (abent omrade - i fugleflugtslinje)
Klassifikation	Sikringsklasse 2/miljoklasse II (EN 50131-1)
Miljo	Indendors generelt
Indtrangningsbeskyttelsesklasse	IP 22
Driftstemperatur	-10 °C til +40 °C
Gennemsnitlig luftfugtighed	75 % RH, ikke-kondenserende
Dimensioner	80 x 80 x 20 mm
Vagt (uden batterier)	58 g
Driftsbetingelser i henhold til	ERC/REC 70-03
Certificeringsorgan	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)

Derudover i overensstemmelse med	ETSI EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Anbefalede skruer	2 x o 3,5 x 40 mm (undersanket hoved)