

## BUS temperaturdetektor

Kode: JA-111TH

Den understøtter varmekontrol ved hjælp af en central programmerbar udgang baseret på målt temperatur. Alle funktioner indstilles i MyJABLOTRON - brugeren er i stand til at overvåge og styre alt, hele tiden, hvor som helst.



### Produktbeskrivelse:

For korrekt funktionalitet skal der bruges både en GSM- og en LAN-sender med MyJABLOTRON. Relafunktionen for den programmerbare udgang er ikke garanteret såfremt den eksterne kommunikation bryder ned eller hvis serveren bryder ned.

1. Op til 2 termometre pr. central kan fjernstyre den programmerbare udgang
2. Manuel temperaturstyringstilstand
3. Notifikation hvis grænseverdier overskrides

### Teknisk information:

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Spænding via centralens BUS               | 12 V (9 ... 15 V)    |
| Stromforbrug ved standby                  | 5 mA                 |
| Maks. strømforbrug ved ledningsvalg       | 5 mA                 |
| Dimensioner                               | 55 x 27 x 16 mm      |
| Måletemperaturer                          | -20 °C til +70 °C    |
| Temperaturområde                          | -20 °C til +70 °C    |
| Malepræcision inden for temperaturområdet | ± 0.1 °C             |
| Også i overensstemmelse med               | EN 50130-4, EN 55022 |