

# Busbaseret udendørs tastatur med RFID-læser 13,56 MHz

Kode: JA-123E-NFC

RFID-kortlæseren og tastaturet kan bruges til aktivering af en PG-udgang, hvorved du kan styre adgangen til et område, for eksempel med en elektrisk lås eller et alarmsystem. Dette produkt er kompatibelt med centralerne JA-103K og JA-107K.



## Produktbeskrivelse:

Modulet har en læseenhed, et betjeningssegment og et optisk system til statusindikering.

## Teknisk information:

<b>Strømforsyning</b>	fra centralens bus, 12 V DC (8-15 V)
<b>Nomineret strømforbrug</b>	15 mA
<b>Maksimalt strømforbrug</b>	80 mA
<b>Type af styreenhed</b>	B
<b>Driftsfrekvens</b>	13,56 MHz
<b>Maks. RFID magnetfeltstyrke</b>	10,37 dBuA/m (3 m)
<b>Kompatible RFID-kort</b>	NFC, Mifare® Classic, Mifare® DESFire® 4, 7 Byte UID
<b>Dimensioner</b>	46 x 151,5 x 25 mm
<b>Vægt</b>	196 g
<b>Forbindelseskabel længde</b>	3,0 m
<b>Driftstemperaturområde</b>	-25 °C til +60 °C
<b>Relativ luftfugtighed</b>	75% ikke-kondenserende
<b>Miljø ifølge EN 50131-1</b>	IV. udendørs generelt
<b>Klassificering</b>	grad 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3
<b>Overholder også</b>	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
<b>Anbefalet skrue</b>	3 x ø 3,5 x 40 mm (halvrundet hoved)

**MIFARE® er et registreret varemærke tilhørende NXP B.V. NXP B.V. og Jablotron Alarms a.s. er ikke tilknyttet hinanden.**