

BUS forbikobler med PROX laser

Kode: JA-122E

JA-122E PROX laser kan bruges til at aktivere en PG udgang og eller/starte indgangstid. Aktivering af PG udgangen kan f.eks. bruges til at åbne en dør. Der er LED og akustisk indikering ved aktivering.



Teknisk information:

Spanding	via centralens BUS 12 V (9 -15 V)
Standby forbrug	15 mA
PROX frekvens	125 kHz
Størrelse	151,5 × 46 × 22,5 mm
Drifttemperatur	-25 °C til 60 °C
Miljø i henhold til EN 50131-1	IV., Generelt udendørs, IP 65
Sikringsklasse	klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3
I overensstemmelse med	ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1