

BUS interface til JA-80 envejs tradlose enheder

Kode: JA-111R 80

Et radiomodul designet til at fa JABLOTRON 100+ systemet til at kommunikere med tradlose envejs-enheder fra JABLOTRON 80 Oasis systemet - f.eks.



Produktbeskrivelse:

Hvis man vil opgradere et tradlost Oasis system til et JABLOTRON 100+ system, men gerne vil bevare nogle af de oprindelige enheder (f.eks. detektorer). JA-111R 80 radiomodulet kan kombineres i systemet med JA-11xR moduler som kommunikerer med JABLOTRON 100+ komponenter - f.eks. kontrolpaneler, sirener, kamera PIR detektorer osv.)

Enheder understøttet af JA-111R 80 modulet:

- JA-8x detektorer
- RC-8x handsendere

Enheder uden understøttelse:

- JA-8xF betjeningspaneler
- JA-84P kamera PIR detektorer
- JA-80Z repeater
- JA-80x sirener
- TP-xx termostater
- AC-8x og UC-82 udgangsmoduler
- JA-8xK centraler

Teknisk information:

Kompatibel med	F-Link 1.4.0 eller højere
Spanding	via centralens BUS 12 V (9 - 15 V)
Stromforbrug ved standby	25 mA
Maks. stromforbrug	25 mA
Kommunikationsfrekvens	868,5 MHz
Dimensioner	150 × 40 × 23 mm
Klassifikation	Klasse 2, I henhold til: EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Anvendelsesmiljø i henhold til	EN 50131-1, II. Indendørs generelt

Driftstemperatur -10 °C til +40 °C

Også i overensstemmelse med ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Driftsforhold ERC REC 70-03
