

BUS forbikobler med PROX laser og tastatur

Kode: JA-123E

JA-123E PROX laser kan bruges til at aktivere en PG udgang og eller/starte indgangstid, eller styre et område. Aktivering af PG udgangen kan f.eks. bruges til at åbne en dør.



Produktbeskrivelse:

Tastaturet har optisk LED, som kan sættes op til at vise områdestatus, samt akustisk ved indgangstid og aktivering af en PG udgang. Den røde LED indikerer at området er tilkoblet/aktiveret PG, den grønne LED indikerer, at området er frakoblet/deaktiveret PG.

Teknisk information:

Spanding	via centralens BUS 12 V (9 -15 V)
Standby forbrug	15 mA
PROX frekvens	125 kHz
Storrelse	46 × 151,5 × 22,5 mm
Drifttemperatur	-25 °C til 60 °C
Miljø i henhold til EN 50131-1	IV., Generelt udendørs, IP 65
Sikringsklasse	klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3
I overensstemmelse med	ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1