

Tradlos PIR og MW kombidetektor

Kode: JA-180W

JA-180W detektoren anvendes til at detektere bevægelse i et område. Detektoren er bygget op med både et PIR element og MW detektor, og er meget immun over for fejllarmen, da både PIR og MW skal aktiveres for at afgive en alarm.



Produktbeskrivelse:

Detektoren virker på den måde, at når PIR bliver aktiveret, aktiverer den MW, som scanner området for at bekræfte, om der er bevægelse i området. På den måde vil man kunne minimere fejllarmen. Detektorens alarmfunktion kan optimeres ved at benytte alternative linser JS-7904 KORRIDOR-LINSE, JS 7906 KALEDYR-LINSE eller JS-7901 GARDIN-LINSE. Den er adresserbar og optager en plads i centralen.

Teknisk information:

Spanding	1 x lithium batteri AA 3,6 V
Typisk levetid	ca 3 år
Kommunikation	868,1 Mhz
Rækkevidde	ca 300 m (abent areal)
Detektordækning	120°/12 m (standardlinse)
Størrelse	110 x 60 x 55 mm
Alternative linser	Korridor- gardin- husdyrlinse
MW detekterings rækkevidde/MW frekvens	0,5 til 20 m/9,35 GHz
Miljø i henhold til EN 50131-1	II., indendørs
Sikringsklasse	klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50131-5-3