Funk- Panik- oder Wandtaster

Code: JA-188J



Der Alarmknopf JA-188J dient hauptsächlich zur drahtlosen Aktivierung des Panik- oder Notalarms. Er kann als Fernbedienung zur Scharf- / Unscharfschaltung des Alarmsystems oder als Fernbedienung für die Steuerung anderer Geräte benutzt werden.

Beschreibung des Produkts:

Das Produkt verfügt über einen Sabotagekontakt und überwacht den Ladezustand der Batterie. Die Reaktion des Systems auf den Tastendruck ist wählbar. Die eingestellte Basisreaktion ist Panikalarm oder die Scharf- / Unscharfschaltung des Alarmsystems (wählbar). Weitere Reaktionen auf den Tastendruck können im Errichtermodus der Zentrale programmiert werden

Technische Informationen:

Speisung	Lithiumbatterie CR14250 (1/2 AA) 3.6 V/1,2 Ah Bitte beachten Sie: Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten
Typische Batterielebensdauer	ca 3 Jahre (20 Aktivierungen pro Tag)
Kommunikationsbereich	868,1 MHz, Protokoll Jablotron
Kommunikationsreichweite	ca 300 m (direkte Sichtbarkeit)
Abmessungen, Gewicht	80 x 80 x 29 mm, 60 g
Umgebung nach EN 50131-1	II. Innere allgemeine
Arbeitstemperaturbereich	-10 °C bis + 40 °C
Klassifizierung nach EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50134 2	Stufe 2
Weiter werden die folgenden Normen erfüllt	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Betriebsbedingungen	ERC REC 70-03