

# Bus- Panik- oder Wandtaster

Code: JA-112J

Der Wandtaster JA-112J ist zum Auslösen eines Panikalarms oder zur Steuerung der PG-Ausgänge bestimmt.



## Beschreibung des Produkts:

Er verfügt über zwei Tasten und eine Signal LED, die bei der Aktivierung oder beim Einschalten oder Ausschalten des PG Ausgangs signalisieren kann, dass die Taste gedrückt wurde (leuchtet rot/grün). Er verfügt auch über die wählbare Funktion der verzögerten Aktivierung des Panikalarms (wo die Aktivierung durch erneutes Drücken aufgehoben werden kann). Die Verzögerung des Panikalarms wird durch eine rot blinkende LED angezeigt. Die Taste wird einer Adresse zugeordnet und belegt eine Position im System.

## Technische Informationen:

<b>Stromversorgung</b>	vom Bus der Zentrale 12 V (9 - 15 V)
<b>Stromverbrauch im Backup Modus (Ruhe)</b>	5 mA
<b>Stromverbrauch für die Wahl des Kabels</b>	5 mA
<b>Abmessungen, Gewicht</b>	80 x 80 x 29 mm, 60 g
<b>Umgebung nach EN 50131-1</b>	II. Innenbereiche allgemein
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	-10 °C bis +40 °C
<b>Konform mit Normen</b>	EN 50130-4, EN 55022