

Bus-Bedienteil

Code: JA-110E

ES besteht aus einem LCD-Display, Steuerungstasten und einem RFID-Leser. Das Bedienteil ist als BUS- oder Funk-Version verfügbar und hat 4 Funktionstasten zur Steuerung der Bereiche, der PG-Ausgänge und anderer Funktionen. Die Funktionstasten dienen gleichzeitig als Status-Anzeigen.



Beschreibung des Produkts:

- Die Stromversorgung und Kommunikation erfolgt über den Bus.
- Es enthält einen verkabelten Eingang für den Anschluss eines Magnetkontakts.
- Das Bedienteil ist adressierbar und besetzt eine Position im Sicherheitssystem.
- Die bequeme Steuerung, die Verwaltung der Benutzer und Melder und das Durchsuchen des Ereignisverlaufs ist über ein benutzerfreundliches Menü möglich.

Technische Informationen:

Strom	vom digitalen Bus der Zentrale (9 ... 15 V)
Nomineller Stromverbrauch zur Backup-Kalkulation	30 mA
Stromverbrauch zur Kabelauswahl	110 mA
Verbindungstyp	Daten BUS – nicht geteilt
RFID-Frequenz	125 kHz
Größe	120 x 130 x 30 mm
Gewicht	217 g
Klassifizierung	Klasse 2 (wenn in F-Link SW ausgewählt)
Entspricht	EN 50131-1, EN 50131-3, T 031
Betriebsumgebung gemäß EN	50131-1 II. allgemeine Innenräume
Betriebstemperatur	-10 °C to +40 °C
Durchschnittliche Betriebsfeuchtigkeit	75% RH
Zertifizierungsstelle	Trezor Test
Entspricht	ETSI EN 300330-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 60950-1, ETSI EN 301 489
Betrieb gemäß	ERC REC 70-03