

Bus-DIN-PG-Ausgangsmodul

Code: JA-110N-DIN

Das JA-110N-DIN-Ausgangsmodul wird auf die DIN-Leiste montiert. Es verfügt über einen Relaisschalter für PG-Ausgänge. Es dient zum Schalten von Geräten mit Stromversorgung aus dem Netz (bis zu 230 V/16 A).



Beschreibung des Produkts:

Es ist mit einem Systembus verbunden und wird durch diesen mit Strom versorgt. Es muss im System angemeldet werden und besetzt eine Position.

Technische Informationen:

Strom	vom BUS der Zentrale 12 V (9 ... 15 V)
--------------	--

Stromverbrauch im Standbymodus (Relais aus/ein)	5 mA/45 mA
--	------------

Stromverbrauch zur Kabelauswahl	45 mA
--	-------

Relaiskontaktkapazität (galvanisch und sicher vom Bus getrennt)	Schutzklasse II:
--	------------------

- Maximale Schaltspannung	250 V AC/24 V DC
----------------------------------	------------------

- Ohmsche Last (cos?=1)	max. 16 A
--------------------------------	-----------

- Induktive (kapazitive) Last (cos?=0,4)	max. 8 A
---	----------

- Halogenbeleuchtung	max. 1000 W
-----------------------------	-------------

- Gleichstrom DC	384 W
-------------------------	-------

- Minimaler DC-Schaltausgang	0,5 W
-------------------------------------	-------

Durchmesser der Verbindungskabel	max. 2 x 1,5 mm ² max. 1 x 2,5 mm ²
---	--

Abmessungen	18 x 90 x 64 mm
--------------------	-----------------

Betriebsumgebung	Allgemeine Innenbereiche
-------------------------	--------------------------

Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis + 40 °C
----------------------------------	--------------------

Schutzklasse	IP-20
---------------------	-------

Entspricht	EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
-------------------	----------------------------------

DIN-Schiene	EN60715
--------------------	---------