

# Funk- Mini Magnetkontakt

Code: JA-151M

Der JA-151M erkennt das Öffnen von Fenstern oder Türen. Er hat ein einzigartiges kleines Design und ist für die Installation in Wohn- und Geschäftsgebäuden geeignet.



## Beschreibung des Produkts:

Der Melder wird von einer Lithiumbatterie CR2032 mit Strom versorgt. Dem Melder wird eine Adresse zugewiesen und er besetzt im System eine Position.

## Technische Informationen:

|   |   |
|---|---|
| <b>Speisung</b>                                   | Lithiumbatterie, Typ CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)<br>Bitte beachten Sie: Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten |
| <b>Typische Batterielevensdauer</b>               | ca 2 Jahre (für max. 20 Aktivierungen/Tag)  |
| <b>Kommunikationsfrequenz</b>                     | 868,1 MHz, JABLOTRON-Protokoll  |
| <b>Maximale Funkfrequenzleistung</b>              | 3 mW  |
| <b>Kommunikationsreichweite</b>                   | ca. 200 m (direktes Sichtfeld)  |
| <b>Abmessungen des Melders</b>                    | 27 x 55 x 16 mm (Detektor), 16 x 55 x 16 mm (Magnet)  |
| <b>Umgebung nach EN 50131-1</b>                   | II. innere allgemeine   |
| <b>Arbeitstemperaturbereich</b>                   | -10 °C bis +40 °C   |
| <b>Klasifizierung</b>                             | Stufe 2   |
| <b>nach</b>                                       | EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3  |
| <b>Weiter werden die folgenden Normen erfüllt</b> | ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1   |
| <b>Betriebsbedingungen</b>                        | Allgemeine Zulassung ERC REC 70-03  |