# Funk-Erschütterungs- oder Neigungsmelder

Code: JA-152SHM

Kombinierter Erschütterungs- oder Neigungsmelder mit Magnetkontakt. Reagiert im Stoßdetektionsmodus auf Vibrationen und Erschütterungen. In der Betriebsart Neigungserkennung reagiert er auf Veränderungen seiner Position.

## Beschreibung des Produkts:

Er kann ein fremdes Magnetfeld erkennen und eine mögliche Sabotage durch eine fremde Magnetfeldquelle verhindern.

## Technische Informationen:

| | |
|---|---|
| **Spannungsversorgung** | 1x Alkalibatterie Typ AA (LR6, 1,5 V / 2,4 Ah) |
| **Batterielebensdauer** | ca. 2 Jahre |
| **Maximaler Stromverbrauch** | 80 mA |
| **Kompatibilität** | mit Zentrale JA-103K, JA-107K |
| **Frequenz der Kommunikation** | 868,1 MHz, JABLOTRON-Protokoll |
| **Maximaler Radiofrequenz-Output (ERP)** | 18,2 mW |
| **Kommunikationsreichweite** | ca. 300 m |
| **Umgebung** | Innenbereich allgemein |
| **Betriebstemperaturbereich** | -10 °C bis +40 °C |
| **Detektor Abmessungen** | 24 x 109 x 24 mm |
| **Magnet Abmessungen** | 16 x 55 x 15 mm |
| **Gewicht (ohne Batterie)** | 35 g |