

Funk-Erschütterungs- oder Neigungsmelder

Code: JA-152SHM

Kombinierter Erschütterungs- oder Neigungsmelder mit Magnetkontakt. Reagiert im Stoßdetektionsmodus auf Vibrationen und Erschütterungen. In der Betriebsart Neigungserkennung reagiert er auf Veränderungen seiner Position.



Beschreibung des Produkts:

Er kann ein fremdes Magnetfeld erkennen und eine mögliche Sabotage durch eine fremde Magnetfeldquelle verhindern.

Technische Informationen:

Spannungsversorgung	1x Alkalibatterie Typ AA (LR6, 1,5 V / 2,4 Ah)
Batterielebensdauer	ca. 2 Jahre
Maximaler Stromverbrauch	80 mA
Kompatibilität	mit Zentrale JA-103K, JA-107K
Frequenz der Kommunikation	868,1 MHz, JABLOTRON-Protokoll
Maximaler Radiofrequenz-Output (ERP)	18,2 mW
Kommunikationsreichweite	ca. 300 m
Umgebung	Innenbereich allgemein
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Detektor Abmessungen	24 x 109 x 24 mm
Magnet Abmessungen	16 x 55 x 15 mm
Gewicht (ohne Batterie)	35 g