

Sender für potenzialfreie Schalter

Code: JB-160J

Platzieren Sie einen Schalter genau dort, wo Sie ihn benötigen. Ganz ohne Stemmarbeiten und auch an Orten, an die keine Verkabelung geführt werden kann. Ob Beleuchtung, Garagen- und Einfahrtstore oder andere elektrische Geräte: Der Funk-Wandschalter JB-160J steuert alles ganz flexibel.



Beschreibung des Produkts:

WICHTIGSTE VORTEILE

- **Einsatz für intelligente Automatisierung:** Das Modul überträgt Benutzerbefehle per Funk an die Zentrale, die sie anschließend entsprechend der jeweiligen Anwendung und den Kundenanforderungen verarbeitet.
- **Installation ohne Baumaßnahmen:** Ermöglicht das nachträgliche Einrichten eines Schalters an der gewünschten Stelle, auch ohne bauliche Vorbereitung oder verfügbaren Netzstromanschluss.
- **Flexible Änderungen der Raumgestaltung:** Der Schalter lässt sich leicht an eine geeignetere Stelle versetzen, wenn sich der Raumgrundriss oder die Möbelanordnung ändert.
- **Geringe Bauhöhe:** Mit einer Bauhöhe von nur 9,7 mm lässt sich das Modul problemlos in der Unterputzdose direkt unter der Schaltermechanik unterbringen.
- **Unsichtbare und universelle Integration:** Es lässt sich mit beliebigen Schaltern oder Tastern kombinieren, ohne dass deren Design geändert werden muss – das Erscheinungsbild des Raums bleibt erhalten.

Mit diesem batteriebetriebenen Miniatur-Funksender verwandeln Sie jeden Standardschalter in eine Fernbedienung für Ihr **JABLOTRON-Ökosystem**

Der **JB-160J** ist ideal, wenn ein Kunde Beleuchtung oder andere Technik steuern möchte und dabei ein **Maximum an Flexibilität, Komfort und eine schnelle Lösung sucht**.

Technische Informationen:

Verfügbare Farben	Grau – technische Grundausführung
Kommunikation mit dem System	Funk, bidirektional asynchron
System-kompatibilität	JA-103K, JA-107K, JA-108K
Abmessungen	39,8 × 37,3 × 9,7 mm (Anschluss-leitungen 120 mm)
Hauptstromversorgung	Batterie (1× Lithium 3 V CR2032 (BAT-3V0-CR2032); typische Lebensdauer 2 Jahre)
Anzahl der Logikeingänge	1 Eingang gegen COM (es darf kein Fremdpotenzial angelegt werden)
Empfohlenes Zubehör	JB-161HN, JB-162/3N-PLUG, JB-164/5N-PLUG, AC-160-DIN, AC-160-C
Installations-umgebung	Klasse II – Innenräume allgemein
Temperatur-beständigkeit	-10 bis +40 °C