

Drahtloser Chipleser für die Abschnittskontrolle

Code: JA-151E



Maximale Benutzerfreundlichkeit – einfach den Chip auflegen und drücken. Eine kostengünstige Lösung, ideal für kleinste Systeme oder zur sekundären Steuerung eines einzelnen Bereichs, wie z. B. eines bestimmten Büros, Lagers oder einer Garage. Das Produkt ist nur mit den Bedienfeldern JA-103K, JA-107K, JA-102K und JA-152KR kompatibel.

Beschreibung des Produkts:

Der Leser steuert und zeigt 1 Bereich im System JABLOTRON 100+ oder Mercury an. Die Aktivierung kann optional ohne Autorisierung erfolgen, und die Deaktivierung während der Eingangsverzögerung kann einfach durch Auflegen des Chips erfolgen.

Unterstützt MIFARE-Standardchips (13,56 MHz), wie z. B. JA-193J, JA-196J, JA-197J und JA-198J aus unserem Sortiment.

Der aktuelle Status des Abschnitts wird gemäß unserem Tastaturstandard deutlich durch rote, orange oder grüne Farbe sowie akustisches Feedback angezeigt.

Technische Informationen:

Stromversorgung	3x Alkalibatterie, Typ LR03 (AAA) 1,5 V / 1,2 Ah Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Typische Batteriebensdauer	ca. 1 Jahr (1 Aktivierung pro Tag)
Niedrige Batteriespannung	<3,75 V
Ruhestromverbrauch	94 µA
Maximaler Stromverbrauch	100 mA
Kommunikationsfrequenz	868,1 MHz, JABLOTRON-Protokoll
Maximale Hochfrequenzleistung (ERP)	<25 mW
HF-Reichweite	300 m (offenes Gelände)
NFC-Frequenz	13,56 MHz
Maximale NFC-Magnetfeldstärke	-10 dBµA/m in 10 m Entfernung
Abmessungen	81 x 81 x 39 mm
Gewicht (ohne Batterien)	64 g
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Durchschnittliche Betriebsfeuchtigkeit	75 % RH, ohne Kondensation

Entspricht

EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 62368-1, ETSI EN 300 330, EN 300 220-1,- 2,
EN IEC 63000, EN 62311

Betriebsbedingungen gemäß

ERC REC 70-03

Empfohlene Schraube

2x  ø 3,5 x 40 mm (halbrunder Kopf)
