Pulsador de bus de datos de pared de emergencia o control

Código: JA-112J

Pulsador de bus de datos de pared JA-112J está destinado a provocar alarma de emergencia o controlar salidas PG.

Descripción del producto:

Dispone de dos botones y un LED de indicación que senaliza el apriete del botón durante la activación o el hecho de encender o apagar una salida PG (luz roja/verde). Además, tiene función opcional de activación retardada de alarma de emergencia (cuando la activación se puede cancelar con apriete repetido). Retardo de emergencia se senaliza por parpadeo del LED rojo. El pulsador es direccionable y ocupa en el sistema una posición.

Información técnica:

Alimentación	del bus de datos de la central (12 - 9 V)
Consumo en reposo	5 mA
Dimensiones	80 x 80 x 29 mm
Ambiente según EN 50131-1	II interiores generales
Rango de temperaturas de trabajo	-10 hasta +40 °C
Cumple con	EN 50130-4, EN 55022