


GSM Panel de control con comunicador LAN - 7 Ah

Código: JA-103K-7AH

Es el elemento central del sistema de seguridad del sistema de seguridad JABLOTRON 100+. Un panel de control para la protección de viviendas familiares, oficinas y pequeñas empresas. Solo puede ser instalado por un técnico formado con un certificado válido de JABLOTRON a.s.



Descripción del producto:

Los ajustes necesario y el tamaño del sistema se programan a través del software F-Link (desde la versión 2.0.0).

El panel de control JA-103K ofrece:

- 50 dispositivos inalámbricos o bus
- 50 usuarios
- 8 particiones
- 32 salidas programables PG
- 20 eventos por calendario independientes
- 8 usuarios para reportes SMS y voz
- 5 CRAs se pueden configurar
- 5 protocolos seleccionables por CRA

El panel de control contiene:

- 1 terminal en placa para conexión de bus
- 1 conector integrado para módulo de radio (JA-111R)
- 1 conector para comunicador GSM/GPRS/LTE (JA-194Y/JA-194Y-LITE)

El panel de control también ofrece funciones como:

- Mantenimiento
- Modo día / noche
- Respuesta de salida corta
- Armado automático
- Funciones avanzadas de calendario

Los siguientes productos NO SON COMPATIBLES con el panel de control::

- JA-180A (sirena exterior inalámbrica)
- JA-154J (mando bidireccional)
- JA-190X (Módulo comunicador PSTN)

Los siguientes productos SON COMPATIBLES solo bajo ciertas condiciones con el panel de control:

- El JA-112E (teclado) es compatible con el FW LU61501 y superior
- El JA-113E (teclado) es compatible con el FW LU61601 y superior
- El JA-118N (módulo salida PG por bus) es compatible con LY68003 y superior
 - La versión de FW LY68002 y anteriores funcionan solo cuando el módulo PG está en el rango configurado en el F-Link hasta un valor máximo de 32

- El JA-110I (indicador bus de partición o PG) es compatible solo cuando el rango de PG está configurado en el F-Link hasta un máximo de 32

Información técnica:

Alimentación	110 - 230 V / 50 - 60 Hz	
Batería de back-up	12 V, 7 Ah (no incluida con el producto!)	
Tiempo máximo de carga de la batería	48 horas	
Consumo continuo máx. desde el panel de control	1000 mA	
Consumo continuo máx. para 12 horas de back up	sin GSM	sin LAN: 334 mA con LAN activo: 300 mA
	con GSM	sin LAN: 302 mA con LAN activo: 270 mA
Consumo continuo máx. para 24 horas de back up	sin GSM	sin LAN: 160 mA con LAN activo: 125 mA
	con GSM	sin LAN: 128 mA con LAN activo: 110 mA
Número máx. de dispositivos periféricos	50	
Comunicador LAN	Interfaz Ethernet, 10 / 100BASE-T	
Dimensiones	357 x 297 x 105 mm	
Peso con B.Bat/sin B.Bat	3755 g/1665 g	
Historial de eventos	aprox. 7 últimos millones de eventos, incl. fecha y hora	
Alimentación	A (EN 50131-6)	
Clasificación	seguridad nivel 2/entorno clase II (de acuerdo con ČSN EN 50131-1)	
Rango de temperatura de operación	-10 a +40 °C	
Humedad media de operación	75 % RH, sin condensación	
Cumple con	EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50131-5-3A1, EN 50131-6 ed. 2+A, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50581	
Frecuencia de operación radio (con módulo JA-11xR)	868.1 MHz	
Emisiones radio	ETSI EN 300 220-1-2 (módulo R), ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511 (GSM)	
EMC	EN 50130-4 ed.2+A1, EN 55032 ed.2, ETSI EN 301 489-7	
Seguridad eléctrica	EN 62368-1+A11	

Condiciones de operación	VO-R/10, VO-R/1
Organismo certificador	Trezor Test s.r.o. (no. 3025)
Identificación de llamada (CLIP)	ETSI EN 300 089
