Touche bus de détresse ou de commande murale

Code: JA-112J

La touche bus murale JA-112J est destinée au déclenchement d’une alarme de détresse ou a la commande des sorties PG.



Description du produit:

Elle dispose de deux touches et d’un voyant indicateur LED, pouvant signaler l’enclenchement de la touche lors de l’activation ou l’armement comme le désarmement d’une sortie PG (allumé en rouge/vert). Elle dispose également d’une fonction optionnelle d’activation temporisée de l’alarme de détresse (avec la possibilité d’annuler l’activation par un nouvel appui). La temporisation de l’alarme est signalée par un clignotement du voyant LED rouge. La touche est adressable et occupe une position dans le systeme.

Informations techniques:

Alimentation	a partir du bus de la centrale 12V (9-15V)
Consommation au repos	5 mA
Dimensions	80 x 80 x 29 mm
Environnement conforme a EN 50131-1	II. interne général
Envergure des températures d’exploitation	-10°C a +40°C
Conforme a	EN 50130-4, EN 55022