

# Bouton radio panique bracelet et collier

Code: JA-157J

La touche de détresse JA-157J peut activer a distance une alarme panique ou commander divers appareils. Elle est principalement utilisée pour un appel a l'aide personnel.



## Description du produit:

La touche peut etre portée en pendentif autour du cou, au poignet de l'utilisateur a l'aide d'une dragonne ou fixée sur une surface a l'aide d'une simple plateforme de montage. Le périphérique est compatible avec les centrales JA-103K et JA-107K.

## Informations techniques:

Alimentation	Pile au lithium, type CR 2032 (3,0 V / 0,2 Ah)
Durée de vie estimée de la pile	env. 3 ans (1 activation / jour)
Consommation d'énergie au repos	6 $\mu$ A
Consommation de courant maximale	40 mA
Bande de communication	868,1 MHz, protocole Jablotron
Sortie de fréquence radio maximale (ERP)	5 mW
Portée de communication	env. 300 m (zone libre)
Dimensions (sans accessoires)	41 x 41 x 13 mm
Poids (sans accessoires)	20 g
Classification	Niveau de sécurité 2 /II. Intérieur général (conformément a EN 50131-1)
Environnement opérationnel	Intérieur général
Niveau de protection	IP 65
Plage des températures de service	-10 °C a +40 °C
Humidité de service moyenne	75 % HR, sans condensation
Peut etre exploité conformément a	ERC REC 70-03
Organisme de certification	Trezor Test s.r.o. (n° 3025)

---

**Conforme a**

ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50134-2.

---