

clavier extérieur BUS, RFID (13,56 MHz), supporte NFC, Mifare et DESFire

Code: JA-123E-NFC



Le lecteur de carte RFID et le clavier peuvent être utilisés pour l'activation d'une sortie PG permettant de contrôler l'accès à une zone par, par exemple, une serrure électrique. Le clavier comporte une partie lecture, un segment de commande et un système optique pour l'indication du statut. Ce produit est compatible avec les centrales JA-103K et JA-107K.

Informations techniques:

Source d'alimentation	a partir du bus de la centrale d'alarme, 12 V DC (8-15 V)
Consommation de courant nominale	15 mA
Consommation maximale de courant	80 mA
Type de dispositif de contrôle	B
Fréquence de fonctionnement	13,56 MHz
Champ max. intensité du champ magnétique RFID	10,37 dBuA/m (3 m)
Cartes RFID compatibles	NFC, Mifare® Classic, Mifare® DESFire® 4, 7 Byte UID
Dimensions	46 x 151,5 x 25 mm
Poids	196 g
Longueur du câble de connexion	3,0 m
Plage de température de fonctionnement	-25 °C à +60 °C
Humidité relative	75% sans condensation
Environnement selon EN 50131-1IV	extérieur
Classification grade	2 selon EN 50131-1, EN 50131-3
Conforme également aux normes	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000.
Vis recommandée	3 x ø 3,5 x 40 mm (tête demi-ronde)

MIFARE® est une marque déposée de NXP B.V. NXP B.V. et Jablotron Alarme a.s. ne sont pas affiliés.