clavier extérieur BUS, RFID (13,56 MHz), supporte NFC, Mifare et DESFire

Code: JA-123E-NFC

Le lecteur de carte RFID et le clavier peuvent etre utilisés pour l'activation d'une sortie PG permettant de contrôler l'acces a une zone par, par exemple, une serrure électrique. Le clavier comporte une partie lecture, un segment de commande et un systeme optique pour l'indication du statut.

Informations techniques:

Source d'alimentation	a partir du bus de la centrale d'alarme, 12 V DC (8-15 V)
Consommation de courant nominale	15 mA
Consommation maximale de courant	80 mA
Type de dispositif de contrôle	B
Fréquence de fonctionnement	13,56 MHz
Champ max. intensité du champ magnétique RFID	10,37 dBuA/m (3 m)
Cartes RFID compatibles	NFC, Mifare® Classic, Mifare® DESFire® 4, 7 Byte UID
Dimensions	46 x 151,5 x 25 mm
Poids	196 g
Longueur du câble de connexion	3,0 m
Plage de température de fonctionnement	-25 °C a +60 °C
Humidité relative	75% sans condensation
Environnement selon EN 50131-1IV	extérieur
Classification grade	2 selon EN 50131-1, EN 50131-3
Conforme également aux normes	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000.
Vis recommandée	3 x o 3,5 x 40 mm (tete demi-ronde)

MIFARE® est une marque déposée de NXP B.V. NXP B.V. et Jablotron Alarme a.s. ne sont pas affiliés.