tastiera di comando su BUS con LCD, e proxi RFID

Codice: JA-114E

Il dispositivo JA-114E e una tastiera dotata di LCD e un lettore RFID progettato per il controllo di un sistema d’allarme. Include un segmento di controllo e, se necessario, puo essere integrato con un massimo di 20 segmenti JA-192E.

Descrizione del prodotto:

Questo consente un controllo fl essibile, pratico e intelligente di un sistema di allarme tramite l’utilizzo di segmenti. Comunica e viene alimentato tramite BUS. Funzione di risparmio energetico implementata durante l’interruzione della corrente CA. Occupa un indirizzo nel sistema di allarme. Le opzioni del menu consentono un pratico controllo delle aree, zone, uscite PG e rapporto eventi.

Informazioni tecniche:

Alimentazione: attraverso il BUS del pannello di controllo	12 V (9 -15 V)
Consumo di corrente:	CA 10 mA
Standby:	max. 50 mA
RFID	125 kHz
Dimensioni:	102 × 151 × 33 mm
Intervallo di temperatura di funzionamento:	da –10 a 40 °C