sensore PIR di movimento su BUS con fotocamera

Codice: JA-120PC

JA-120PC e un sensore PIR con un modulo fotocamera integrato. Il sensore rileva i movimenti all’interno di uno spazio protetto e include la conferma visiva dell’allarme. La fotocamera del sensore e dotata di fl ash.

Descrizione del prodotto:

Durante un allarme, la fotocamera acquisisce scatti digitali a colori in formato JPEG con una risoluzione fi no a 640 × 480 pixel. Se viene rilevato un movimento, la fotocamera acquisisce una serie di fotografi e. Le immagini sono salvate nella memoria interna del sensore e trasmesse alla centrale in format compresso. Vengono poi inviate agli utenti autorizzati.

Parametri delle immagini:

- QVGA JPEG 320×240
- VGA JPEG 640×480

Memoria interna

- Scheda Micro SD
- Le immagini piu vecchie vengono sovrascritte da quelle piu recenti
- Le immagini possono essere caricate sul PC
- Esempi del numero stimato di scatti, secondo la capacita della scheda di memoria:
- 1 GB 8000 VGA + 8000 QVGA
- 2 GB 16000 VGA + 16000 QVGA
- 4 GB 32000 VGA + 32000 QVGA

Specificazioni

Alimentazione:	dal BUS della centrale 12 V (9 - 15 V)
Angolo di rilevamento/copertura di scatto:	50°/12 m (con lente standard)
Scheda di memoria:	Micro SD
Funzionalita accettabili:	Da 1 GB a 2 TB
Ambiente conforme a EN 50131-1:	uso interno
Intervallo di temperatura di funzionamento:	da -10 a +40 °C
Normativa:	grado 2, EN -50131-1