

sensore magnetico via radio

Codice: JA-150M

Il sensore via radio JA-150M è progettato per rilevare l'apertura di porte o finestre. Il sensore di apertura reagisce alla rimozione della relativa unità magnetica.



Descrizione del prodotto:

È in grado di innescare un allarme antintrusione immediato o ritardato. Protezione tamper del sensore. Può inoltre essere integrato da un sensore di apertura normalmente chiuso/normalmente aperto. Occupa un indirizzo nel sistema di allarme.

Informazioni tecniche:

Alimentazione:	2 batterie alcaline AA 1,5 V
Durata tipica:	circa 2 anni
Protocollo di comunicazione:	868 MHz
Copertura radio:	circa 300 m (area aperta)
Normativa:	grado 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6
Installazione secondo:	EN 50131-1, II, installazione interna
Intervallo di temperatura di funzionamento:	da -10 a 40 °C