

Rilevatore di movimento esterno via radio

Codice: JA-159P

Il rilevatore PIR senza cavo JA-159P è destinato alla rilevazione di interferenze nell'ambiente esterno da parte dell'uomo. Si tratta di un rilevatore a due zone della ditta Optex, integrato da un trasmettitore compatibile con il sistema JA-100.



Descrizione del prodotto:

La parte ottica del rilevatore contiene due sensori PIR. Il rilevamento è a due zone con alta resistenza contro i falsi allarmi e gli animaletti di piccole dimensioni. Il rilevatore è dotato di funzione antimasking - protezione contro l'oscuramento della visuale. È munito inoltre di due contatti TAMPER (avanti e dietro) che segnalano immediatamente l'apertura del rilevatore o il distacco di parti assemblate. Il rilevatore esegue regolarmente l'autocontrollo e segnala il proprio status mediante trasmissione al sistema. Nel sistema ricopre una sola posizione.

Specificazioni

Alimentazione:	2(3) batteria litio tipo LS(T)14500 (3,6 V AA)
Vita utile tipica delle batterie:	2 x 3,6 V / 3 x 3,6 V circa 3 anni / 4 anni (modalità 120 s)
Frequenza d'esercizio:	868 MHz
Range di comunicazione:	fino a 300 m (in spazio aperto)
Lunghezza del range/angolo di rilevazione:	12 m / 90 °
Altezza d'installazione:	0,8 - 1,2 m
Temperatura d'esercizio:	da -20 °C a +60 °C
Dimensioni	186 x 71,3 x 105,5 mm