# Tastiera bus da esterno con lettore RFID 13,56 MHz



Codice: JA-123E-NFC

Il lettore di schede RFID e la tastiera possono essere utilizzati per l’attivazione di un’uscita PG tramite la quale è possibile controllare l’accesso a un’area, ad esempio tramite una serratura elettrica o un sistema di sicurezza. Questo prodotto è compatibile con le centrali JA-103K e JA-107K.

## Descrizione del prodotto:

Il modulo dispone di una parte di lettura, di un segmento di controllo e di un sistema ottico per l’indicazione dello stato.

## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| **Alimentazione** | dalla linea bus della centrale, 12 V DC (8–15 V) |
| **Assorbimento di corrente nominale** | 15 mA |
| **Assorbimento di corrente massimo** | 80 mA |
| **Tipo di dispositivo di controllo** | B |
| **Frequenza operativa** | 13,56 MHz |
| **Massima intensità di campo magnetico RFID** | 10,37 dBuA/m (3 m) |
| **Carte RFID compatibili** | NFC, Mifare® Classic, Mifare® DESFire® 4, UID 7 Byte |
| **Dimensioni** | 46 x 151,5 x 25 mm |
| **Peso** | 196 g |
| **Lunghezza del cavo di collegamento** | 3,0 m |
| **Intervallo di temperatura operativa** | -25 °C a +60 °C |
| **Umidità relativa** | 75% senza condensa |
| **Ambiente secondo EN 50131-1** | IV. esterno generale |
| **Classificazione** | grado 2 secondo EN 50131-1, EN 50131-3 |
| **Rispetta anche** | ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000 |
| **Vite consigliata** | 3 x ø 3,5 x 40 mm (testa semitonda) |

**MIFARE® è un marchio registrato di NXP B.V. NXP B.V. e Jablotron Alarms a.s. non sono affiliati.**