

# sensores combinato PIR e rottura vetro via radio

Codice: JA-180PB

Il dispositivo via radio JA-180PB combina il sensore di movimento PIR JA-180P con un sensore di rottura vetro in un solo dispositivo. Ogni sensore viene registrato separatamente nel pannello di controllo.



## Descrizione del prodotto:

Il sensore di rottura vetro è a doppia tecnologia e reagisce alle variazioni nella pressione dell'aria, in seguito effettua un'analisi sonora per assicurare un'elevata immunità ai falsi allarmi. Le caratteristiche di rilevamento possono essere ottimizzate utilizzando le lenti alternative JS-7904 PER CORRIDOI LUNGHİ, JS 7906 PER ANIMALI DOMESTICI o JS-7901 A TENDA. Occupa due indirizzi nel sistema di allarme.

## Specificazioni

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Alimentazione:</b>               | 1 batteria al litio AA 3,6 V - PIR e 1 batteria al litio 1/2 AA 3,6 V - GBS |
| <b>Durata tipica:</b>               | circa 3 anni  |
| <b>Protocollo di comunicazione:</b> | 868 MHz   |
| <b>Copertura radio:</b>             | circa 300 m (area aperta)   |
| <b>Distanza di rilevamento:</b>     | 120°/12 m (con lente standard), 9 m - GBS                                   |
| <b>Dimensioni:</b>                  | 110 x 60 x 55 mm  |
| <b>Normativa:</b>                   | grado 2, EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3                         |
| <b>Conforme a:</b>                  | ETSI EN 300.220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1                           |
| <b>Lenti opzioni</b>                | per corridoio, a tenda, e per animali domestici                             |