

Draadloze chip-lezer voor sectiebediening

Code: JA-151E



Maximale gebruiksvriendelijkheid – plaats eenvoudigweg de chip en druk op de knop. Een kostenefficiënte oplossing, ideaal voor de kleinste systemen of voor secundaire bediening van één enkele sectie, zoals een specifiek kantoor, magazijn of garage. Product is alleen compatibel met de JA-103K, JA-107K, JA-102K en JA-152KR bedieningspanelen.

Productbeschrijving:

De lezer bedient en geeft 1 sectie weer binnen het JABLOTRON 100+ of Mercury-systeem. Inschakeling is optioneel mogelijk zonder autorisatie, en uitschakeling tijdens de inlooptijd kan eenvoudig door het aanbieden van de chip.

Ondersteunt MIFARE-standaardchips (13,56 MHz), zoals JA-193J, JA-196J, JA-197J en JA-198J uit ons assortiment.

De huidige status van de sectie wordt duidelijk weergegeven met rode, oranje of groene verlichting, inclusief akoestische signalen – volgens onze toetsenbordstandaard.

Technische informatie:

Voeding	3x Alkaline batterij, type LR03 (AAA) 1,5 V / 1,2 Ah Opmerking: Batterijen zijn niet inbegrepen.
Typische levensduur van batterijen	ca. 1 jaar (1 activatie per dag)
Lage batterijspanning	3,75 V
Nominale stroomafname	94 µA
Maximale stroomafname	100 mA
Communicatie frequentie	868,1 MHz, JABLOTRON-protocol
Maximaal radiofrequent vermogen (ERP)	25 mW
RF-bereik	300 m (open gebied)
NFC-frequentie	13,56 MHz
Maximale magnetische NFC veldsterkte	-10dBµA/m in 10m
Afmetingen	81 x 81 x 39 mm
Gewicht (zonder batterijen)	64 g
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
Gemiddelde operationele vochtigheid	75 % RH, zonder condensatie

In overeenstemming metEN 55032, EN 50130-4, EN IEC 62368-1, ETSI EN 300 330, EN 300 220-1,-
2, EN IEC 63000, EN 62311

Gebruiksomstandigheden volgensERC REC 70-03

Aanbevolen schroef2x ø 3,5 x 40 mm (halfronde kop)
