

Czujnik ruchu PIR BUS

Kod: JA-110P

JA-110P jest czujnikiem ruchu PIR podłączanym do magistrali cyfrowej BUS. Służy do ochrony obiektu wewnątrz. Reaguje na ruch człowieka w pomieszczeniu oraz temperaturę jego ciała.



Opis produktu:

Pole widzenia czujnika może być dostosowane do potrzeb instalacji poprzez zamocowanie w nim odpowiedniej kurtyny. Korytarzowa JS-7904, pozioma JS-7910 lub pionowa JS-7902. Ustawiany cyfrowo poziom czułości pozwala dostosować parametry pracy czujnika do występujących w pomieszczeniu. Dodatkowo czujnik posiada funkcję pamięci alarmu, ułatwiającą określenie już na czujniku strefy, w której nastąpił alarm. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie. Funkcja SMI (SMART MEMORY INDICATING) poprzez diody LED czujnika pokazuje stan pamięci alarmu.

Specyfikacja

Zasilanie:	z magistrali BUS systemu 12 V (9 - 15 V)
Pobór prądu w czuwaniu:	5 mA
Wysokość montażu:	2,5 m nad podłogą
Chroniony obszar:	110°/12 m z standardową optyką
Wymiary:	60 × 97 × 52 mm
Stopień ochrony	2, zgodnie z normami EN 50131-1, EN 50131-2-2
Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1:	II, wewnątrz
Temperatura pracy:	-10 °C do +40 °C
Zgodny z standardami:	EN 50130-4, EN 55022