

# Czytnik RFID BUS

Kod: JA-112E

Urządzenie daje możliwość sterowania i kontroli systemu alarmowego poprzez pastylki zbliżeniowe. Wyposażone jest w pojedynczy panel modułowego sterowania JA-192E. Zależnie od potrzeb, liczbę paneli można rozszerzyć do 20.



## Opis produktu:

Obsługa poszczególnych stref lub urządzeń pracujących w systemie polega na wciśnięciu przycisku panelu oraz autoryzacji pastylką. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

## Specyfikacja

|                                                            |                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Zasilanie:</b>                                          | z magistrali BUS systemu 12 V (9 - 15 V) |
| <b>Pobór prądu przy utracie AC:</b>                        | 10 mA                                    |
| <b>Pobór prądu w trakcie uśpienia:</b>                     | do 15 mA                                 |
| <b>Częstotliwość dla RFID:</b>                             | 125 kHz                                  |
| <b>Wymiary:</b>                                            | 102 × 76 × 33 mm                         |
| <b>Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3:</b> | II, wewnątrz                             |
| <b>Temperatura pracy:</b>                                  | -10 °C do +40 °C                         |
| <b>Stopień ochrony</b>                                     | 2, zgodnie z normami EN 50131-1, 50131-3 |