

Bezprzewodowy czujnik pożarowy

Kod: JA-150ST

JA-150ST jest bezprzewodowym czujnikiem wykrywającym pożar wewnątrz chronionej powierzchni.



Opis produktu:

Reaguje on na dym oraz wysoką temperaturę. Zależnie od potrzeby alarm może być wywołany w momencie: pojawienia się dymu i wysokiej temperatury; pojawienia się dymu lub wysokiej temperatury; pojawienia się tylko dymu; pojawienia się tylko wysokiej temperatury. Czujnik posiada funkcję pamięci alarmu, ułatwiającą określenie już na czujniku strefy, w której nastąpił alarm. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

Specyfikacja

Zasilanie:	3× bateria alkaiczna AA 1,5 V
Żywotność baterii:	do 3 lat
Protokół komunikacji radiowej:	Jablotron 868.1 MHz
Wykrywanie pożaru:	detekcja optyczna oraz temperaturowa
Czułość dla wykrycia pożaru:	$m=0,11 \div 0,13$ dB/m zgodnie z EN 54-7
Czułość temperaturowa:	klasa A2 zgodnie z EN 54-5
Temperatura dla alarmu:	60 do 70 °C
Wymiary:	średnica 126 mm, wysokość 50 mm
Temperatura pracy:	-10 °C do +80 °C