

Bezprzewodowa czujka PIR z wbudowanym aparatem cyfrowym, kąt 90°

Kod: JA-160PC (90)

Służy do wykrywania ruchu w budynkach, w tym do potwierdzania. Ruch aktywuje aparat cyfrowy, który wykonuje serię zdjęć, co pozwala zobaczyć przyczynę alarmu na przestającym obrazie.



Opis produktu:

- Gwarantowany obszar detekcji wynosi 90°/12 m
- Kąt widzenia kamery: 90°
- Rozdzielczość zdjęć: WJ 320*240; NJ 640*480 pikseli
- Zakres lampy: maks. 3 metry
- Zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA (LR6) 1,5 V 2400 mAh
- Czujkę można aktywować impulsowo
- Czujka może służyć do sterowania wyjściami programowalnymi PG
- Odporność na fałszywe alarmy można ustawić do dwóch poziomów
- Czujka, będąca elementem systemu JABLOTRON 100+, jest adresowalna i zajmuje jedną pozycję w systemie

Parametry techniczne

Kompatybilny z	F-Link wersja 1.5.1 i wyższa
Zasilanie	2 baterie alkaliczne AA (LR6) 1,5 V 2400 mAh Ostrzeżenie: Opakowanie produktu nie zawiera baterii.
Typowa żywotność	około 2 lata
Pasmo komunikacji	868,1 MHz, protokół JABLOTRON
Zasięg komunikacji	około 300 m (w wolnej przestrzeni)
Zalecana wysokość montażu	2,5 m nad poziomem podłogi
Kąt / obszar detekcji	90°/12 m
Kąt widzenia kamery	90°
Zakres lampy	maks. 3 metry
Rozdzielczość zdjęć	WJ 320*240; NJ 640*480 pikseli
Rozmiar zdjęć NJ/WJ	2-10 kB / 2-64 kB (zwykle 6 kB / 35 kB)
Czas transmisji zdjęcia (NJ) do centrali alarmowej	(najlepiej) poniżej 20 sekund (10 s)

Czas transmisji zdjęcia (WJ) do centrali alarmowej	(najlepiej) poniżej 130 sekund (60 s)
Typowy czas transferu zdjęcia do serwera	15 s/GPRS; 2 s/LAN lub 3G
Wymiary	110 x 60 x 55 mm
Klasyfikacja	poziom bezpieczeństwa 2 / klasa środowiskowa II
Według	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
Zakres temperatur pracy	-10 do +40 °C
Środowisko	Wewnętrzne, ogólne
Spełnia także wymogi	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Warunki pracy zgodnie z	ERC REC 70-03