

Bezprzewodowa sufitowa czujka ruchu PIR

Kod: JA-155P



Bezprzewodowa czujka ruchu PIR. Przeznaczona do montażu w obiektach mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych lub przemysłowych. Wykrywa ruch wewnątrz pomieszczenia. Jest przeznaczona do montażu na suficie. Urządzenie jest elementem adresowalnym systemu serii JABLOTRON 100+ i zajmuje jeden adres w centrali sterującej.

Opis produktu:

Czujka przeznaczona do montażu na suficie. Gwarantowany obszar detekcji wynosi 360° , okrąg o promieniu do 5,5 m przy wysokości montażu 3,5 m.

Odporność na fałszywe alarmy można ustawić na dwóch poziomach.

Czujka posiada reakcję impulsową i zajmuje jeden adres w systemie.

Czujkę można montować bezpośrednio na suficie lub przy wykorzystaniu podkładki PLV-P-ST. Podkładka umożliwia schludne ukrycie przewodu podłączeniowego.

Informacje techniczne:

Zasilanie	bateria litowa 1 lub 2x CR123A (3 V/1500 mAh)
Żywotność	1x CR123A 2 lata/2x CR123A 4 lata
Niskie napięcie baterii	< 2,4 V
Częstotliwość komunikacji	868,1 MHz
Zasięg komunikacji	ok. 300 m (teren niezabudowany)
Zalecana wysokość montażu	2,5-3,5 m nad poziomem podłogi
Kąt / obszar detekcji	360°/11 m (na wysokości montażu 3,5 m)
Wymiary:	Ř 125 x 40 mm
Klasyfikacja	Poziom bezpieczeństwa 2 (EN 2 50131-1)
Środowisko zgodne z	EN 50131-1 II. wewnętrzne, ogólne
Zakres temperatur pracy	od -10°C do +40°C
Spełnia także wymogi	EN 50131-2, EN 50131-5-3+A1, ETSI EN 300 220-1-2, EN 50130-4 wyd. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581