


Moduł 4 wyjść i 4 wejść na magistralę

Kod: JA-114HN

Moduł magistrali, zapewniający cztery wejścia przewodowe o regulowanych wartościach rezystora EOL, cztery wyjścia sygnału PG z separacją galwaniczną i zasilanie pomocnicze z bezpiecznikiem elektronicznym.



Opis produktu:

Oprócz typu rezystora EOL, dla wejść można ustawić także wartości rezystorów. Wyjścia zaprojektowano jako separowane galwanicznie (w każdym przypadku dwa mają wspólny zacisk C). Moduł zajmuje cztery pozycje w centrali alarmowej, posiada przedni i tylny styk sabotażu.

Urządzenie to wykorzystuje się głównie w sytuacji, kiedy chcemy wymienić starą centralę alarmową na JABLOTRON 100+, ale z zachowaniem istniejących czujek analogowych. Przy jego pomocy można również sterować urządzeniami automatyki budynkowej z poziomu wyjść PG. Zasilanie pomocnicze pozwala dostarczać prąd na potrzeby przekaźników podłączonych do wyjścia sygnału.

Parametry techniczne

Kompatybilny z	Oprogramowanie F-Link wersja 1.4.0 i wyższa
Zasilanie	za pośrednictwem magistrali centrali alarmowej 12 V (9...15 V)
Zużycie w trybie awaryjnym	25 mA + zużycie dla podłączonych urządzeń
Zużycie prądu (maksymalne) dla wybranych przewodów	25 mA + zużycie dla podłączonych urządzeń
Maksymalne natężenie dla wyjścia +U (bezpiecznik elektroniczny)	200 mA
Maksymalne natężenie / napięcie przełączane przez każde wyjście	500 mA / 38 V
Maks. zmierzony opór na wejściu	20 kOhm
Maks. długość przewodów zasilających wejścia	100 m
Wymiary	77 x 40 x 31 mm
Klasyfikacja	poziom bezpieczeństwa 2, ACE typ B, zgodnie z: EN 50131-1, EN 50131-3
Środowisko	II. wewnętrzne, ogólne wg EN 50131-1
Zakres temperatur pracy	-10 do +40 °C
Spełnia także wymogi	EN 50130-4, EN 55022