

Moduł radiowy do central serii JA-100

Kod: JA-111R

Moduł radiowy magistrali JA-111R służy do podłączania wszelkich urządzeń bezprzewodowych do systemu JABLOTRON 100+. W systemie można zainstalować do 3 modułów JA-111R, zapewnia to optymalny zasięg sygnału radiowego.



Opis produktu:

Z przodu obudowy znajduje się płytki elektroniki wyposażona w specjalną wsuwaną wtyczkę, która umożliwia łatwe podłączenie przewodów magistrali. Z tyłu natomiast znajdują się miejsca, po których wyłamaniu można wprowadzić do środka kabel.

Do każdej centrali alarmowej można podłączyć aż 3 takie moduły, wpina się je w dowolnej części magistrali BUS. Komunikacja oraz zasilanie modułów odbywa się poprzez magistralę.

W przypadku, kiedy będzie wykorzystywany system bezprzewodowy lub mieszany, zaleca się zakup centrali w skład której wchodzi jeden moduł radia. Przeważnie pierwszy z modułów jest instalowany przy centrali alarmowej, a pozostałe dwa umożliwiają poszerzenie zasięgu dla komunikacji bezprzewodowej.

Parametry techniczne

Kompatybilny z	Oprogramowanie F-Link wersja 1.4.0 i wyższa
Zasilanie	za pośrednictwem magistrali centrali alarmowej 12 V (9...15 V)
Zużycie w trybie awaryjnym (jałowym)	35 mA
Zużycie prądu (maksymalne) dla wybranych przewodów	80 mA
Częstotliwość komunikacji	868,1 MHz
Wymiary	43 x 160 x 23 mm
Klasyfikacja	poziom bezpieczeństwa 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Środowisko	II. wewnętrzne, ogólne wg EN 50131-1
Zakres temperatur pracy	-10 do +40 °C
Spełnia także wymogi	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Warunki robocze	ERC REC 70-03