

zewnątrzny czytnik RFID na magistralę 13,56 MHz

Kod: JA-122E-NFC

Czytnik kart RFID może służyć do aktywacji wyjścia PG, za pomocą którego można kontrolować dostęp do obszaru np. przez zamek elektryczny. Moduł posiada tylko część odczytową i optyczną sygnalizację stanu. Ten produkt jest kompatybilny z centralami JA-103K i JA-107K.



Informacje techniczne:

Zasilanie	z centrali alarmowej, 12 V DC (8-15 V)
Prąd znamionowy	12 mA
Maksymalny prąd	60 mA
Typ urządzenia sterującego	B
Częstotliwość działania RFID	13,56 MHz
Maks. mag. natężenie pola RFID	10,37 dBuA/m (3 m)
Kompatybilne karty RFID	NFC, Mifare® Classic, Mifare® DESFire® 4, 7 Byte UID
Wymiary	46 x 151,5 x 25 mm
Waga	193 g
Długość kabla połączeniowego	3,0 m
Zakres temperatury pracy	-25 °C do +60 °C
Wilgotność względna	75% bez kondensacji
Środowisko pracy	zgodnie z EN 50131-1IV, ogólne na zewnątrz
Klasyfikacja	klasa 2 zgodnie z normami EN 50131-1, EN 50131-3
Zgodność z normami	ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN-55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Zalecana śruba	3 x o 3,5 x 40 mm (łeb półokrągły)

MIFARE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NXP B.V. NXP B.V. i Jablotron Alarms a.s. nie jest podmiotem powiązanym.