

zewnątrzny czytnik RFID BUS

Kod: JA-122E

Urządzenie to może być instalowane na zewnątrz budynku.

Wykorzystuje się je do załączania i wyłączania jednego z wyjść programowych centrali.



Opis produktu:

Za jego pośrednictwem można sterować zamkiem elektrycznym, zapalać światło, otwierać bramę, itp. Aktualny stan pracy jest sygnalizowany na urządzeniu.

Specyfikacja

Zasilanie:	z magistrali BUS systemu 12 V (9 - 15 V)
Pobór prądu w czuwaniu:	15 mA
Częstotliwość dla RFID:	125 kHz
Wymiary:	46 × 151,5 × 22,5 mm
Temperatura pracy:	-25 °C do +60 °C
Zgodny z EN 50131-1:	IV, stosowanie na zewnątrz, IP 65
Poziom ochrony:	stopień 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3
Zgodny z standardami:	ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1