

Bezprzewodowy czujnik dualny PIR + MW

Kod: JA-180W

JA-180W jest kombinacją bezprzewodowego czujnika ruchu z bezprzewodowym czujnikiem mikrofalowym. Dzięki temu uzyskuje się bardzo dużą odporność na fałszywe alarmy wszędzie tam, gdzie zastosowanie tylko jednego z nich może stwarzać problemy.



Opis produktu:

Całość pracuje w taki sposób, że kiedy czujnik PIR wykryje ruch, to załącza MW. Aktywacja obydwu powoduje załączenie alarmu. Zasięg ochrony obydwu z nich może być dostosowany według potrzeb danego pomieszczenia. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

Specyfikacja

Zasilanie:	1× bateria litowa AA 3,6 V
Żywotność baterii:	do 3 lat
Protokół komunikacji radiowej:	Jablotron 868,1 MHz
Zasięg radia:	do 300 metrów w otwartej przestrzeni
Chroniony obszar PIR:	120°/12 m standardowa optyka
Wymienne optyki:	korytarzowa, pionowa, pozioma
Chroniony obszar MW:	0,5 m do 20 m
Wymiary:	60 × 110 × 55 mm
Stopień ochrony	2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50131-5-3
Klasa środowiskowa EN 50131-1:	II, wewnątrz